


**CAP 2004 BM**


Características	
Tecnología de lectura:	Banda Magnética.
Tipo de Gestión:	Accesos y Presencia
Comunicación:	TCP/IP, RS 232-485, SERIE, MODEM,
Modo de comunicación configurable:	Tiempo real o diferido.
Tareas programadas:	Actuación automática 1 salida de relé programable, 10 configuraciones por día, con tiempo de actuación cada una de ellas.
Mensajes:	Buzón electrónico para recibir mensajes individuales o colectivos.
Control de Periféricos:	Puertas, barreras, semáforos, torniquetes, etc.
Lector externo:	Puede conectarse un segundo lector.
Antipassback:	Configurable.
Horarios de Accesos:	64 horarios por día.
Salidas y entradas auxiliares:	2 salidas y 4 entradas
Programación de lectura:	Reconocimiento automático del tipo de movimiento de Entrada o Salida sin necesidad de pulsar ninguna tecla.
Display:	Iluminado de 2 líneas 20 caracteres línea
Memoria:	5.000 códigos de tarjetas (ampliable a 30.000).
Memoria de marcajes:	6.000 (ampliable)
Teclado:	Función de Incidencias, Código PIN.
Control de apertura:	Puerta, portillos, tornos, barreras etc.
Dimensiones:	190 x 150 x 60 mm
Alimentación:	12 Vcc